

Описание товара Бензиновый электрогенератор

WORKMASTER БГ-6500Е1



Характеристики

Страна производителя	Россия
Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Инверторный генератор	Нет
Объем двигателя	389 см ³
Число цилиндров	1
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ 92
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива, л/час	2.5
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	5 кВт
Максимальная мощность, кВА	5.5
Уровень шума, дБ	74
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Число розеток (220 В)	3
Мощность двигателя, л.с	13
Цвет	красный

Электропитание	220 240/1/50
Двигатель	ОНV
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Сила тока, А	17.4
Габаритный размер	650 x 350 x 300 мм
Страна сборки	Китай
Сварочная электростанция	Нет
Гарантийный срок	1 года
Звукоизоляционный кожух	нет
Колеса	Нет
Счетчик моточасов	Нет
Количество оборотов	3600
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.