

# Описание товара ИБП N-Power Mega-Vision 3000



## Описание

ИБП N-Power Mega-Vision 3000 от компании Пром-Каталог.Ру

## Характеристики

|                                                    |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного сигнала                            | чистая синусоида                                                                                                           |
| Гарантия                                           | 1 год                                                                                                                      |
| Дисплей                                            | жидкокристаллический                                                                                                       |
| Габариты, мм                                       | ширина 195, глубина 455, высота 330                                                                                        |
| Охлаждение                                         | вентиляторы                                                                                                                |
| Байпас                                             | Есть                                                                                                                       |
| Входная частота, Гц                                | $50 \pm 8 \%$                                                                                                              |
| Выходная частота, Гц                               | синхронизация с сетью при питании от сети, при питании от аккумуляторов $50 \pm 0.4 \%$                                    |
| Выходное напряжение, В                             | 220 / 230                                                                                                                  |
| Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В | от 160 до 300 (при нагрузке от 70 до 100%), от 140 до 300 (при нагрузке от 50 до 70%), от 115 до 300 (при нагрузке до 50%) |
| Мощность, ВА                                       | 3000                                                                                                                       |
| Напряжение цепи постоянного тока, В                | 96                                                                                                                         |

|                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Перегрузочная способность                                | 105 – 150 % от номинальной мощности в течение 30 сек, 150% от мощности в течение 300 мс |
| Процент отклонения выходного напряжения, %               | 2                                                                                       |
| Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов | Не разрывается                                                                          |
| Разъёмы                                                  | 3 x IEC320 компьютерные розетки + клеммы                                                |
| Системы защиты                                           | от импульсов за счёт варисторов, ЕМІ фильтр, автомат по току                            |
| Способ размещения                                        | на полу или на полке                                                                    |
| Термозащита                                              | есть                                                                                    |
| Тип ИБП                                                  | On-line                                                                                 |
| Ток заряда, А                                            | 1                                                                                       |
| Относительная влажность, %                               | 0 - 95, без конденсата                                                                  |
| Количество фаз                                           | Одна                                                                                    |
| Страна происхождения                                     | российско - итальянская компания                                                        |
| Байпас                                                   | Есть                                                                                    |
| Количество фаз                                           | 1                                                                                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.